



# INOVA PD18W モバイルバッテリー Surge サージワン 10000mAh



2020.04.27

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

# 各部の名称

---



- ① 電源ボタン
- ② インジケータ
- ③ USBポート OUT1
- ④ USBポート OUT2
- ⑤ microUSBポート
- ⑥ USB Type-Cポート

# 使用方法01

---

## 【充電方法】

### ●microUSBポート

- ① 付属のmicroUSBケーブルまたはお持ちのケーブルを、ACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
- ② microUSBプラグをmicroUSBポートに接続してください。
- ③ 充電が開始されるとインジケータが点滅します。
- ④ 充電が完了すると、インジケータが点灯します。

### ●USB Type-Cポート

- ① 付属のUSB Type-Cケーブルまたはお持ちのケーブルを、お持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
- ② USB Type-CプラグをUSB Type-Cポートに接続してください。
- ③ 充電が開始されるとインジケータが点滅します。
- ④ 充電が完了すると、インジケータが点灯します。

# 使用方法02

---

## 【出力方法】

### ●USBポート OUT1 OUT2

- ① microUSBケーブルまたはお持ちのケーブルのUSB Aプラグを、OUT1またはOUT2ポートへ接続してください。
- ② microBプラグまたは接続したケーブルのプラグをデバイスに接続してください。自動的に出力が開始されます。

※自動的に出力が開始されない場合は、電源ボタンを押してください。

### ●USB Type-Cポート

- ① 付属のUSB Type-Cケーブルまたはお持ちのケーブルのプラグを接続してください。
- ② 反対側のプラグをお持ちのデバイスに接続してください。自動的に出力が開始されます。

※自動的に出力が開始されない場合は、電源ボタンを押してください。

※電源ボタンを押した状態でPowerDelivery(PD)での出力は出来ません。再度PDでの出力を行うには、一度インジケータの表示が消灯したことを確認して再度接続を行ってください。

※OUT1、OUT2、Type-Cポートの同時出力時、合計出力電力は15Wです。同時出力時、PDでの出力は出来ません。

## 使用方法03

---

### 【電池残量インジケータ】

- ・ 電源ボタンを押すと、残量を4つのインジケータで表示します。
- ・ 残量は点灯するインジケータの数が多いほど残っています。
- ・ 1つ(小)~4つ(大)
- ・ 残量がない場合はインジケータが点滅します。
- ・ 充電中は残量に応じてインジケータが点滅します。
- ・ 充電が進むにつれ、インジケータの点灯数が増えます。
- ・ 電源ボタンを2回押す、または約35秒後にインジケータが消灯します。

※残量は目安となります。

# 商品仕様

商品名	INOVA PD18W モバイルバッテリー Surge サージ 10000mAh
型番	3R-MBR03
サイズ	約97.5×64×25.2mm
重量	約200g
入力	microUSB : 5.0V/2.0A Type-C : 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
出力	USB A OUT1 : 5.0V/3.0A OUT2 : 5.0V/3.0A USB Type-C : 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A
定格容量	5.0V 6,500mAh/32.5Wh 3.7V 10,000mAh/37Wh
付属品	USB Type-Cケーブル、microUSBケーブル

# 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

## ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

## ⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認の上使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

## 使用上のご注意

---

バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電して下さい。

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。

充電しながらの使用は行わないでください。

## ご使用済みの製品の廃棄に関して

---

- 製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力下さい。
- このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
- 本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡下さい。

MAIL : [product-support@3rrr.co.jp](mailto:product-support@3rrr.co.jp)



# 企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

## 製品保証：ご購入日から1年間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。



**スリー・アールシステム株式会社**

**3R SYSTEMS CORP. JAPAN**

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F