



INOVA ソーラーパネル付モバイルバッテリー20,000mAh



2020.07.02

第1版

※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

各部の名称

本体



4



5

6



付属品

7

microUSB
ケーブル



8

カラビナ



9

着脱式
ソーラー
パネル



●本体

- ① 電源ボタン
- ② インジケータ
- ③ 取っ手
- ④ ソーラーパネル
- ⑤ 接続カバー(本体取付済)
- ⑥ ライト

●付属品

- ⑦ microUSBケーブル
- ⑧ カラビナ
- ⑨ 着脱式ソーラーパネル

各部の名称



●ポート

- ⑩ USBポート OUT1
- ⑪ USB Type-Cポート
- ⑫ microUSBポート
- ⑬ USBポート OUT2

使用方法01

【充電方法01】

・ケーブルを使用する

付属のmicroUSBケーブル、またはお持ちのケーブルのUSB Aプラグを、ACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。

microUSBプラグをmicroUSBポートに接続してください。USB Type-Cケーブルの場合はUSB Type-Cポートへ接続してください。

充電が開始されるとインジケータが点滅します。

充電量に応じてインジケータが点滅から点灯に変わります。

充電が完了すると、インジケータが全て点灯します。

使用方法02

【充電方法02】

・ソーラーパネルを使用する

※ソーラーパネルでの充電は、十分に太陽光がある場所で行ってください。
インジケーターが緑に点灯している場合でも、光量が十分でない場合充電に非常に時間がかかります。

ソーラーパネルに光を当てると充電が開始されます。

ソーラーパネルでの充電中は、インジケーターの1つが緑に点灯します。

他インジケーターはケーブル時と同様です。

着脱式ソーラーパネルを接続して利用することができます。

接続カバーを取り外します。(マグネットで取り付けられています)

※接続カバーは無くさないようご注意ください。

着脱式ソーラーパネルを図のように取り付けます。

着脱式ソーラーパネルの外し方は、反対の手順で行います。



使用方法03

【出力方法】

microUSBケーブルまたはお持ちのケーブルのUSB Aプラグを、OUT1またはOUT2ポートへ接続してください。

microUSBプラグまたは接続したケーブルのプラグをデバイスに接続してください。自動的に出力が開始されます。

出力中はインジケータが点灯します。

残量が減るにつれて、点灯数が減っていきます。

残量が少なくなると、インジケータが点滅します。

残量が0になるとインジケータは消灯します。

※自動的に出力が開始されない場合は、電源ボタンを押してください。

※USB Type-Cポートは入力のみです。出力はできません。

【ライト】

インジケータ点灯中に電源ボタンを長押しするとライトが点灯します。

再度電源ボタンを長押しすると消灯します。

ライト点灯中に電源ボタンを押すと、ライトがSOS点滅をします。

SOS点滅中に電源ボタンを押すと、ライトが点滅をします。

点滅中に電源ボタンを押すと、ライトが消灯します。

使用方法04

【取っ手】

取っ手とカラビナで、吊り下げることができます。

取っ手を90度起こしてください。

取っ手にカラビナを取り付けてください。

カラビナをお好きな場所に取り付けてください。



製品仕様

商品名	INOVA ソーラーパネル付モバイルバッテリー20,000mAh
型番	3R-SRP01
サイズ	約157×90×39mm(着脱式ソーラーパネル装着時)
重量	約570g(着脱式ソーラーパネル装着時)
入力	microUSB USB Type-C 5V/2.0A
出力	USB A OUT1 : 5.0V/2.1A USB A OUT2 : 5.0V/2.1A 合計5.0V/2.4A
定格容量	5.0V/10,000mAh/50Wh 3.7V/20,000mAh/74Wh
付属品	microUSBケーブル カラビナ 着脱式ソーラーパネル

安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用上のご注意

- ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。
- バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも4ヶ月に一度充電して下さい。
- 充電しながらの使用は行わないでください。

ご使用済みの製品の廃棄に関して

- 製品に内蔵されている電池のリサイクルにご協力下さい。
- このバッテリーにはリチウムイオン電池を使用しております。
- 本製品を最終的に廃棄する場合には以下連絡先までご連絡下さい。

MAIL : product-support@3rrr.co.jp

企業情報とサポートについて

お問合せ窓口

製品保証：ご購入日から1年間

※販売店の納品書など、購入日がわかる書類の保管をお願い致します



スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP. JAPAN

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2丁目8-30-2F