

 INOVA®

キラボシ  
**Kiraboshi**

UV除菌スマホワイヤレス充電器



※万一、足りないものがございましたら、弊社お問い合わせ窓口にご連絡ください。  
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。  
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

## 各部の名称

---



①Type-Cソケット

②ステータスボタン

③UVLED

④アロマ注入穴

⑤USB A to Type-C ケーブル

⑥スポイト

## 電源を入れる

---



- ① 付属のUSB A to Type-CケーブルのUSB Aプラグを、お持ちのACアダプタのUSBポートなどへ接続してください。
- ② Type-Cプラグを製品のType-Cソケットに接続してください。
- ③ 接続されるとステータスポタンが赤と青が1回点滅します。

## ワイヤレス充電する



- ①電源が入っていることを確認します。(待機状態ではステータスボタンは点灯しません。)
- ②ワイヤレス充電面の中央部にワイヤレス充電対応のスマートフォンなどを置いてください。自動的に充電が開始されます
- ③充電が開始されるとステータスボタンが青色に点灯します。  
※7.5W、10W充電をおこなう場合は、高速充電に対応したACアダプタやケーブルをご使用ください。
- ④ワイヤレス充電が完了すると、ワイヤレス充電の充電が自動にOFFとなります。

### 異物検知機能

ワイヤレス充電面に異物を検知すると充電を停止し、ステータスボタンが青色点滅します。

ワイヤレス充電する場合は充電対象物のみでご使用ください。

## UV 除菌する



- ①電源が入っていることを確認します。
- ②UV除菌したいものを中に入れ、フタを閉めます。
- ③ステータスボタンを押すとUV除菌が開始されます。  
ステータスボタンを押すとモード（1分・5分除菌）とステータスボタンの表示が切り替わります。



- ④時間が経過するとステータスボタンが消灯しUV除菌が終了します。  
手動でUV除菌を停止する場合はステータスボタンが消灯するまで押しください。
- ※水気のあるもの、発火のおそれのあるものは絶対に入れないでください。  
※UV LEDから照射される紫外線を直接見ないでください。

## 自動停止機能

UV除菌中にフタを開けると自動的にUV除菌をOFFします。

## アロマを使用する



アロマを使用する場合は付属のスポイトを使用し、アロマ注入穴に2～3滴注入してください。

## 同時使用

ワイヤレス充電とUV除菌は両方同時に使用することができます。

# 製品仕様

商品名	INOVA キラボシ UV 除菌スマホワイヤレス充電器 Kiraboshi
型番	3R-KRB01
入力電圧 / 電流	5V/2A、9V/2A
出力	5W・7.5W・10W
サイズ	約 213×120×51mm
内寸	約 195×104×27mm
重量	約 375g
除菌時間	1分、5分
UV 波長	265～270nm
付属品	USB A to Type-C ケーブル×1、スポイト×1

## 安全上のご注意

ここに記載された注意事項は使用者やまわりの方への危害損害を防止するためのものです。各項目をよくお読みになり必ず守ってご使用ください。

### ⚠ 警告

- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。
- 感電の危険があるため本体を水にぬらさない、本体が水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
- 本体の清掃にシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- 本製品の動作可能温度は-10℃～50℃です。動作可能温度以外での使用は控えてください。
- 万が一使用中に煙が出たり異臭を感じた時はすぐに使用を中止してください。

## 安全上のご注意(つづき)

---

### ⚠ 注意

- 本製品を使用、接続する各機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。
- 本製品を使用の前には接続機器のデータのバックアップなどをお勧めいたします。弊社では本製品を使用したことによるデータの消失や故障など一切の責任を負いかねます。
- 本製品の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 充電器と充電対象の間に異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。

## 使用上のご注意

---

ケーブルを外す際は、必ずプラグを持って外してください。  
本製品を使用して発生したトラブル・事故・落下による破損等につきましては一切の責任を負いかねます。



## 保証：ご購入日から6ヶ月間

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

### 製品に関するお問い合わせ先

※下記サポートセンターもしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr-hd.jp



092-260-3033 **FAX** 092-260-8506

※受付時間：平日 9:30 ~ 17:30

**3R** **スリー・アールシステム株式会社**

**3R SYSTEMS CORP. JAPAN**

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>